

Часы

1.0.0 Часы

Переход в летнее время ГГГГ-03-Последний Воскресение 03:00

Переход на зимнее время ГГГГ-10-Последний Воскресение 04:00

Измерения

0.3.3 Константа импульсного выхода [имп/kWh] 500

0.8.4 Период интегрирования 30

96.69.2*0 Лимиты превышения и понижения напряжения

Верхняя граница от 240.00 до 242.00

Нижний предел порога от 198.00 до 200.00

96.69.2*1 Лимиты превышения тока *Верхняя граница от 95.00 до 100.00*

96.69.2*2 Лимиты превышения тока в нейтрали *Порог недоступен*

96.69.3 Настройки превышения лимита мощности *Всегда 66.000 kW*

96.90.3 Настройки выходов SO

- SO порт 1 : +A Энергия
- SO порт 2 : Недопустимо
- SO порт 3 : Недопустимо
- SO порт 4 : Недопустимо
- SO порт 5 : Недопустимо

96.90.4 Длительность блокирования окончания периодов нагрузки [сек.] 60

96.131.2 Список объектов профиля

- 1.5.0 Средняя +P мощность прошедшего периода
- 2.5.0 Средняя -P мощность прошедшего периода
- 1.8.0 Суммарная +A энергия $\sum T$
- 2.8.0 Суммарная -A энергия $\sum T$
- 32.5.0 Среднее напряжение за период L1
- 52.5.0 Среднее напряжение за период L2
- 72.5.0 Среднее напряжение за период L3
- 31.5.0 Средний ток за период L1
- 1 51.5.0 Средний ток за период L2
- 71.5.0 Средний ток за период L3
- 1.9.0 +A энергия периода учёта $\sum T$
- 2.9.0 -A энергия периода учёта $\sum T$
- 9.8.0 Суммарная +E энергия $\sum T$
- 10.8.0 Суммарная -E энергия $\sum T$

96.134.0 Настройки окончания учётного периода *Каждый день 00:00*

Связь

96.81.0 Настройки скорости для устройств связи

- *Оптический интерфейс: 9600 bit/s*
- *Электрический интерфейс #1: 9600 bit/s*
- *Электрический интерфейс #2: 9600 bit/s*

96.82.0 Таймауты для протокола Dims

- *Задержка кадра 2.70 s*
 - *Время ожидания 60.00 s.*
-

Идентификаторы

1.1.0.0.1 Пользователь

UA

1.1.0.0.2 Местность

Ukraine

Интерфейс пользователя

96.90.1 Байты конфигурации пользователя

Связь:

- Использовать IEC62056-21 для 2 эл. интерфейса
- Использовать IEC62056-21 для C.L.

Реле:

- Использовать реле как S0
- Реле включено при отсутствии напряжения в фазе 0 Разрешить внешнее управление для реле
- Реле включено при T1
- Реле включено при T2
- Реле включено при T3
- Реле включено при T4
- Реле включено при превышении мощности

LCD дисплей:

- Отключить меню AL-CLr
- Формат даты ДД ММ ГГ
- Маленькие разделители для даты
- Метки сезонов в дате
- LCD подсветка

Интерфейс пользователя (Продолжение)96.90.2 Настройки LCD

- К-во знаков после запятой для регистров энергии: 1
- Задержки показа данных (s): 10
- Задержки меню (s): 180
- Число исторических значений в профиле учёта: 1
- Число исторических значений в суточном профиле : 1

96.132.0 Список индицируемых объектов на LCD

- 0.9.2 Текущая дата
- 0.9.1 Текущее время
- 1.8.1 Суммарная +A энергия тарифа T1
- 1.8.2 Суммарная+A энергия тарифа T2
- 1.8.0 Суммарная +A энергия $\sum T$
- 16.7.0 P Мгновенная мощность

96.132.1 Список индицируемых объектов на LCD в ручном режиме

- 0.0.0 Серийный номер
- 0.9.1 Текущее время
- 0.9.2 Текущая дата
- 1.8.0 Суммарная +A энергия $\sum T$
- 1.8.255 Суммарная+A энергия. Все значения
- 1.9.0 +A энергия периода учёта $\sum T$
- 1.4.0 Средняя +P мощность текущего периода
- 1.6.0 Максимальная +P мощность
- 2.8.0 Суммарная -A энергия $\sum T$
- 14.7.0 Частота
- 16.7.0 P Мгновенная мощность
- 31.7.0 Мгновенный ток L1
- 51.7.0 Мгновенный ток L2
- 71.7.0 Мгновенный ток L3
- 32.7.0 Мгновенное напряжение L1
- 52.7.0 Мгновенное напряжение L2
- 72.7.0 Мгновенное напряжение L3
- 36.7.0 Мгновенная мощность L1
- 56.7.0 Мгновенная мощность L2
- 76.7.0 Мгновенная мощность L3

96.132.2 Список индицируемых объектов на LCD в режиме батареи

- 0.0.0 Серийный номер
- 1.8.0 Суммарная +A энергия $\sum T$
- 1.8.1 Суммарная +A энергия тарифа T1
- 1.8.2 Суммарная +A энергия тарифа T2
- 1.8.3 Суммарная +A энергия тарифа T3
- 1.8.4 Суммарная +A энергия тарифа T4
- 2.8.0 Суммарная -A энергия $\sum T$

Интерфейс пользователя (Продолжение)96.132.3 Список объектов в 5-ом блоке считывания

- 0.0.1 Пользователь
- 0.9.1 Текущее время

Тарифы

13.0.0 Таблица тарифов

Профиль сезона. Активный

| № | Дата начала | Найме |
|---|-------------|-------|
| 1 | 01-01 00:00 | 1 |

Недельный профиль. Активный

| № | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Дневной профиль. Активный

| День 1 | |
|--------|-------|
| Время | Тариф |
| 07:00 | 1 |
| 23:00 | 2 |

Профиль сезона. Пассивный

*Недопустимо*11.0.0 Таблица праздничных дней*Пустой*96.55.0 Количество тарифов

- Тарифы энергии 2/1
- Тарифы мощности 2/1