

Додаток 12до Договору оператора УЗЕ про надання послуг з
розподілу електричної енергії

від ____ 20__ № ____/ДОУЗЕ

ПОРЯДОК
участі Оператора УЗЕ в графіках обмеження відбору електроенергії
та графіках відключень

Оператор системи розподілу для попередження порушення сталої роботи Об'єднаної енергетичної системи України (далі – ОЕС) має право у виняткових випадках, визначених Кодексом системи розподілу, іншими нормативно – правовими актами, застосовувати заходи регулювання відбору/відпуску з метою вимушеного зменшення величини відбору/відпуску електричної енергії та потужності (аварійне розвантаження).

1. Порядок застосування графіків обмеження та повідомлення Оператора УЗЕ про їх введення

- 1.1. Оператор системи розподілу з метою забезпечення сталої роботи енергетичної системи та при можливому дефіциті електричної потужності або палива інформує Оператора УЗЕ про введення графіків обмежень відбору електроенергії (ГОЕ) та/або потужності (ГОП).
- 1.2. Величина черг обмежень обсягів відбору електричної енергії та потужності встановлюється та повідомляється Оператору УЗЕ Оператором системи розподілу на період з 1 жовтня поточного року до 1 жовтня наступного року письмово в термін до 01 вересня поточного року.
- 1.3. Оператор УЗЕ зобов'язаний розробити комплекс заходів по п'яти чергам з обмеження відбору електричної потужності та обмеження відбору/відпуску електричної енергії, а також наказ по підприємству про порядок введення в дію ГОЕ та ГОП. Затверджені заходи та копія наказу надаються Оператором УЗЕ Оператору системи розподілу протягом місяця з дати отримання повідомлення.
- 1.4. Про потребу застосування комплексу заходів з обмеження електроенергії Мінпаливенерго та Оператор системи розподілу повідомляють Оператора УЗЕ телефонограмою, через засоби масової інформації, у тому числі на офіційному веб-сайті.
- 1.5. Оператор системи розподілу не пізніше ніж за 1 годину до початку обмеження з обов'язковим зазначенням причин застосування цих графіків повідомляє Оператора УЗЕ (засобами телефонного/мобільного зв'язку, телефонограмою, факсом, електронною поштою, за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих Оператором системи розподілу) про зниження відбору електричної енергії (тис. кВт год на добу), електричної потужності (кВт) із зазначенням черги обмеження електричної енергії та потужності, часу початку та закінчення обмеження.
- 1.6. За необхідності термінового введення графіків обмеження розпорядження на їх введення передається телефонограмою безпосередньо черговому персоналу Оператора УЗЕ не пізніше ніж за 1 годину до початку обмеження з обов'язковим зазначенням причин застосування цих графіків.

2. Застосування графіків погодинних відключень (ГПВ), графіків аварійних відключень (ГАВ), спеціальних графіків аварійних відключень (СГАВ), спеціальної автоматики вимкнення навантаження (САВН), а також введення автоматичного частотного розвантаження (АЧР)

- 2.1. Усі лінії (фідери) живлення Оператора УЗЕ занесені до графіків аварійних відключень (ГПВ, ГАВ, СГАВ, САВН) та підключені під дію автоматичного частотного розвантаження доводяться до відома Оператора УЗЕ.
- 2.2. Про зміну в графіках аварійних відключень або зміну підключення лінії (фідера) живлення Оператора УЗЕ, що підпадає під дію автоматичного частотного розвантаження Оператора УЗЕ Оператор системи розподілу оновлює шляхом актуалізації інформації на офіційному веб-сайті Оператора системи розподілу.
- 2.3. Оператор системи розподілу відключає без попередження живлячі лінії Оператора УЗЕ при застосуванні ГАВ та СГАВ.
- 2.4. Оператор системи розподілу забезпечує контроль за виконанням Оператором УЗЕ заданих обсягів обмеження і за навантаженням ліній, відключених згідно з графіками та протиаварійною автоматикою.

3. Відповідальність Сторін за невиконання графіків

- 3.1. Оператор УЗЕ несе відповідальність за фактичне виконання заданих обсягів обмеження і відключення, а також за виконання організаційно-технічних заходів щодо запобігання аваріям на своїх об'єктах, які обмежуються в електроспоживанні. Крім того, Оператор УЗЕ має забезпечити:
 - безперешкодний доступ у будь-яку годину доби представникам Оператора системи розподілу, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики за їх службовими



посвідченнями до усіх електроустановок для контролю за виконанням заданого обмеження і відключення та дотриманням встановлених режимів;

- вжиття відповідних заходів щодо гарантування безпеки людей, збереження устаткування та матеріальних цінностей у разі відключення лінії (фідера) живлення, заведеної під дію ГАВ, СГАВ, АЧР, САВН від електромереж;
- відповідні переключення існуючих струмоприймачів I категорії на джерела електропостачання, які не відключаються;
- інформування про можливість введення графіків обмеження та відключення всіх субспоживачів, які приєднані до власних мереж Оператора УЗЕ;
- збереження пристроїв АЧР та телевимірів, встановлених у Оператора УЗЕ.

3.2. Невиконання Оператором УЗЕ заданих обсягів обмеження або самовільне переведення навантаження, заведеного під ГАВ, СГАВ, АЧР та САВН, на інші джерела живлення, надає Оператору системи розподілу право, після попередження Оператора УЗЕ про невиконання встановленого режиму і невжиття ним заходів щодо зниження навантаження протягом 10 хвилин, відключити Оператора УЗЕ від джерела енергопостачання. Відповідальність за можливі негативні наслідки такого відключення покладається на Оператора УЗЕ.

3.3. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання умов цього додатка до Договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

4. Можливість відпуску електричної енергії Оператором УЗЕ в мережі Оператора системи розподілу при застосуванні ГОП та ГОЕ

4.1. За погодженням з Оператором системи розподілу щодо здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління відповідно до положень в Додатку 15 цього Договору Оператор УЗЕ може здійснювати відпуск електричної енергії в мережі Оператора системи розподілу в певні години доби з її відбором у погоджені години доби.

4.2. _____

Оператор системи розподілу

Оператор УЗЕ

(П.І.Б., підпис)

“ ____ ” ____ 20__ р.

(П.І.Б., підпис)

“ ____ ” ____ 20__ р.

